

Otwarta energia dla wszystkich



Moduł transferu danych

Przewodnik szybkiej instalacji



Instrukcja obsługi dostępna przez kod QR lub na www.hoymiles.com/resources/download/

DTS-WIFI-G1 DTS-Ethernet-G1 DTS-4G-G1

Region: Globalny Wer. 1.1

hoymiles.com



2 Montaż modułu

Połączenie Wi-Fi i 4G



Połączenie Ethernet













3 Wskaźniki

Krok 1 Włącz falownik.

Krok 2 Sprawdź stan komunikacji na wskaźnikach DTS.

Wskaźnik	Stan	Opis
RUN	Wł.	DTS włączony.
	Wył.	DTS nie jest włączony.
СОМ	Wł.	Prawidłowa komunikacja z falownikiem.
	Wył.	Nieprawidłowa komunikacja z falownikiem.
	Wł.	Prawidłowa komunikacja z S-Miles Cloud.
NET	Wył.	Nieprawidłowa komunikacja z S-Miles Cloud.
	Miga	Nieprawidłowa komunikacja z S-Miles Cloud, ale sieć jest podłączona.

4 Konfiguracja DTS online



- 1. Wyszukać "Hoymiles" w App Store (iOS) lub Play Store (Android) lub zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację Hoymiles Installer.
- 2. Uruchomić aplikację i zalogować się w niej za pomocą danych i hasła do konta instalatora. Nowi instalatorzy Hoymiles powinni wcześniej złożyć u dystrybutora wniosek o utworzenie konta instalatora.
- 3. Połączyć się z DTS za pomocą aplikacji.
 - (a) Otworzyć aplikację dla instalatora na smartfonie/tablecie i zalogować się. Kliknąć "EiO" na dole strony, a następnie kliknąć "Konfiguracja sieci".



Moduł transferu danych Przewodnik szybkiej instalacji

(b) Wybrać sieć bezprzewodową DTS i kliknąć Połącz. (Nazwa sieci DTS składa się z liter DTS i numeru seryjnego urządzenia, a domyślne hasło to: ESS12345)









- 4. Konfiguracja sieci.
 - (a) Po połączeniu ponownie kliknąć "Konfiguracja sieci", aby przejść do strony Konfiguracja sieci.
 - (b) Wybrać router Wi-Fi i wprowadzić hasło.
 - (c) Kliknąć "Wyślij do DTU".

Energy		
2022-07-29 14:0	16	Capacity 4,371 kW
79 Total	Ene	rgy this month 482 Wh
		Lifetime energy 1.01 MWh
Normal: 11 Offline: 27	То	tal Reduction 1.01 Ton
Alarm: 32	Equiv	alent to planting 55 Trees
Tools		
Alarm List	Local installation assistant	Network Configuration
	0	8

5. Sprawdzić, czy wskaźnik DTS świeci w kolorze niebieskim, co oznacza pomyślne nawiązanie połączenia.

Konfiguracja sieci zajmuje około 1 minuty, prosimy o cierpliwość. Jeśli połączenie z siecią nie udało się, sprawdzić działanie połączenia z internetem zgodnie ze wskazówkami.



